

2

Montage du Moduls

1 Montage de la trémie



1
Retournez sur le sol la trémie de manière à avoir les 4 logements des pieds vers le haut.



2
Positionnez 2 pieds courts (380 mm) coté guillotine, 2 pieds longs (530 mm) à l'arrière.



3
Enfoncez les 4 pieds manuellement jusqu'au fond des logements,

La présente charte d'utilisation de PELLETS MODULS définit les conditions d'utilisation et de manipulation de PELLETS MODULS.

Toute utilisation ou manipulation différente ou contraire de PELLETS MODULS sera faite sous la seule et entière responsabilité de l'utilisateur,




1
Mettez en place le premier Moduls sur la trémie.



2
Vérifiez que le Moduls est bien en contact sur toute sa périphérie avec la trémie.



3
Positionnez les 6 vis dans leurs puits, (il n'y a pas de vis coté guillotine).




4
Vissez manuellement de façon modérée, tout en appuyant fortement sur le Moduls, jusqu'à ce que la tête de vis soit en contact avec le puit.



5
Clippez les 2 crochets des renforts longs dans les puits de vissage coté guillotine.
Conseil: fixer votre PELLETS MODULS au mur (étape 5, phase 5)

3

Remplissage - utilisation



1
Vérifiez que la guillotine est bien fermée.



2
Posez votre sac sur le Moduls, ouvrez le et laissez votre PELLETS MODULS se remplir, Refermez le couvercle.



3
Placez votre seau contre les deux pieds avant, servez-vous en ouvrant la guillotine.

Pour ajouter des Moduls supplémentaires, voir au verso,

CONSEILS D'UTILISATION

- Toujours installer PELLETS MODULS sur un sol dur et de niveau et s'assurer de la résistance de ce dernier.
- Vérifier qu'il n'y ait aucun corps étranger dans votre PELLETS MODULS avant remplissage.
- Veiller à ce que la guillotine soit bien en position fermée avant remplissage.
- Ne pas remplir PELLETS MODULS avec d'autres éléments que des granulés de bois.

4 Solidariser plusieurs trémies



1
Pour chaque trémie
exécutez les étapes
1 / 2 / 3 de la phase ①



2
Placez toutes les trémies
contre un mur, à leur
emplacement définitif en
tenant compte d'une
éventuelle extension.



3
Mettez en place les jonctions
entre toutes les trémies, il y
a obligatoirement 2 jonctions
entre les trémies.



4
Montez le premier rang de
Moduls comme indiqué en
phase ② aux étapes
1/2/3/4 et 5.

5 Montage rang par rang
des Moduls



1
Continuez votre
construction en
positionnant vos Moduls
rang par rang.



2
Vérifiez que chaque
Moduls est bien en contact
sur toute sa périphérie
avec le Moduls inférieur.



3
Positionnez les 8 vis
fournies par Moduls dans
leur puits et obligatoirement
2 jonctions entre les Moduls.



4
Vissez manuellement de façon
modérée, tout en appuyant
fortement sur le Moduls, jusqu'à
ce que la tête de vis soit en
contact avec le puit.



5
Fixer au mur votre ensemble
PELLETS MODULS avec les
jonctions ou tout autre organe de
fixation (sauf le dernier rang)*

* Afin de positionner le couvercle

- Toujours déplacer le PELLETS MODULS à vide.
- Ne pas stocker PELLETS MODULS à une température comprise entre 40° et - 10°.
- Ne rien entreposer au contact de PELLETS MODULS,
- Ne pas stocker PELLETS MODULS contre une chaudière ou un poêle ou autre source de chaleur qui risquerait de l'endommager.
- Ne pas stocker PELLETS MODULS en hauteur.
- Entreposer PELLETS MODULS dans un lieu à l'abri de l'humidité, du gel et du soleil.
- Le fonctionnement de la guillotine est uniquement manuel, ne pas utiliser d'outils.
- PELLETS MODULS ne contient que des granulés de bois pour l'utilisation de poêle ou chaudière à granulés, Elle ne convient pas pour les chaudières ou poêles à bois.
- Ne pas mettre en contact avec PELLETS MODULS des pièces métalliques et/ou saillantes.
- Ne pas utiliser de visseuse, uniquement un tournevis manuel avec empreinte cruciforme PZ2.
- Serrer les vis d'assemblage modérément sous peine de détruire le pas de vis.
- Ne pas changer ou transformer les systèmes de fixations entre les pieds, la trémie et les Moduls.
- Ne jamais assembler plus de 8 Moduls sur une trémie ou 4 sur une trémie seul.
- Il doit toujours avoir 2 jonctions entre les trémies ou les Moduls.
- Toujours finir de visser un rang de Moduls avant de commencer le suivant, inutile de mettre des jonctions sur le dernier rang de Moduls,
- Les PELLETS MODULS doivent toujours être fixés au mur.
- Recyclage et mise au rebut

